

DC VOLTMETRY & AMPÉRMETRY

■ MT 35VDC



- 3 1/2 místné zobrazení
- Měřicí rozsah: $\pm 199,9 \text{ mV}$; $\pm 1,999 \text{ V}$; $\pm 19,99 \text{ V}$; $\pm 199,9 \text{ V}$; $\pm 600 \text{ V}$
- Velikost DIN 96 x 48 mm
- Napájení 230 VAC

Rozšíření

- Pomocné napětí
- Analogový výstup
- Napájení 24 VAC, 110 VAC, 12 ~ 32 VDC

■ Popis

Model MT 35VDC je jednoduchý 3 1/2 místný panelový stejnosměrný voltmetr s dobrou přesností a stabilitou.

■ Ovládání

Přístroj je určený pro prosté měření bez dalšího ovládání. Umístění desetinné tečky je volitelné zkratovací propojkou pod předním panelem.

■ Rozšíření

Pomocné napětí je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené s plynule nastavitelnou hodnotou v rozsahu 2 ~ 24 VDC.

Analogové výstupy najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je několik typů proudových i napěťových výstupů. Hodnota analogového výstupu odpovídá vstupnímu signálu.

